

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: sxd@nt-rt.ru || www.soudax.nt-rt.ru

Конденсаторный сварочный источник GDC



Источник идеально подходит для точной сварки, требующей уменьшенного времени прохождения заряда и повышенной интенсивности.

Благодаря 30 программам сварки и простому механизму программирования этот конденсаторный сварочный источник высокоточен и прост в эксплуатации.

НАЗНАЧЕНИЕ

Стабилизированная подача питания и регулировка нагрузки.

Оптимизированная скорость нагрузки.

30 программ.*

5 этапов («Стыковка деталей», «Импульс 1», «Промежуточный такт», «Импульс 2», «Кузнечная сварка»).*

Режим точечной, программной*, мобильной или роликовой сварки*.

Выбор времени разряда программой.*

Управление электроклапаном.*

Управление усилием (пропорциональный клапан или электромагнитная система).*

Выносной экран или клавиатура с дистанционным управлением (дополнительно).*

Оборудование готово к подключению к блоку автоматики через разъем SUBD 25 («Вызов программы», «Машина готова», «НОРМАЛЬНО/ПЛОХО» и т. д.).*

* За исключением GDC-P

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	GDC 25	GDC 100	GDC 300	GDC — P
Входное напряжение	110–230 В	110–230 В	110–230 В	110–230 В
Входная частота	50–60 Гц	50–60 Гц	50–60 Гц	50–60 Гц
Входной ток	10 А	10 А	10 А	10 А
Выходное напряжение	Короткое знач.: 12,8 В Среднее знач.: 6,3 В Длинное знач.: 4,5 В	Короткое знач.: 25,5 В Среднее знач.: 12,6 В Длинное знач.: 9,9 В	Короткое знач.: 32,8 В Среднее знач.: 16,3 В Длинное знач.: 10,7 В	50 В макс.
Время разряда	Короткое знач.: 4,2 мс Среднее знач.: 7,4 мс Длинное знач.: 11,2 мс	Короткое знач.: 4,2 мс Среднее знач.: 5,7 мс Длинное знач.: 7,1 мс	Короткое знач.: 5 мс Среднее знач.: 6,4 мс Длинное знач.: 8,5 мс	2.9 ms
Максимальный ток (в коротком замыкании)	Короткое знач.: 3 кА Среднее знач.: 2,4 кА Длинное знач.: 2,1 кА	Короткое знач.: 5,9 кА Среднее знач.: 4,8 кА Длинное знач.: 4,1 кА	Короткое знач.: 10 кА Среднее знач.: 9,7 кА Длинное знач.: 8,5 кА	24 кА
Точность I	0,1 Вт·с	1 Вт·с	1 Вт·с	Потенциометр
Размеры (мм)	480 x 415 x 310	480 x 415 x 310	495 x 445 x 350	284 x 210 x 160
Вес (кг)	42	44	72	6.7
Примечание	-	-	-	Предусмотрено для низкого темпа: 4 имп/с/мин

По вопросам продажи и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: sxd@nt-rt.ru || www.soudax.nt-rt.ru